

产
品
说
明
书

全彩

3030不防水模组

BC6-S1

草稿

编 制：梁 琪

审 核：杨宝林

批 准：刘凡忠



微信



官网

A 基础信息




BASIC INFORMATION

A -1 产品特性	03
A -2 光电参数及其它参数	03
A -3 产品结构尺寸及外观	03
A -4 配光角度及平均照度图	04
A -5 可靠性测试表	04
A -6 包装信息图表	05

B 安装信息

INSTALL INFORMATION

B -1 安装数据	06
B -2 产品部件和所需工具示意图	06
-3 安装步骤	06
B -4 产品常见故障及排查方法	07
B -5 安装注意事项	07
B -6 声明及回收事宜	07
B-7 应用案例	07
B -8 修订记录表	08



用途：适用于8-20cm深度灯箱、广告字、地铁、超市、公共汽车站、大型商场等；

产品特点：

- ◇采用超大角度透镜设计；
- ◇优越的耐候性和耐紫外线性能；
- ◇可外接控制器，实现丰富的色彩变幻效果；
- ◇单个模组可剪，也可根据客户需求定制；

安装方式：

打螺丝或背胶固定。

光电参数：

型 号	光色	色温/波长(K/nm)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/pcs)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/pcs)*
BC6-S1	R	620-625	170	- -	11	16	24	0.69
	G	492-577	170	- -	27	39	24	0.69
	B	440-475	170	- -	7	10	24	0.69
	RGB	- -	170	- -	44	29	24	1.55


其它参数：


型 号	点数(点/pcs)	产品尺寸L*W*H(mm)	标准级联数量(pcs)	最大级联数量(pcs)*	工作环境温度(°C)	储运环境温度(°C)
BC6-S1	6	78*78*7.3	50	50	-20~+60	-20~+70

- 备注：①.测试环境温度为 25±2℃；
 ②.以上数据是RGB三灯全亮时的典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；
 ③.如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动；
 ④.此处点数是指单个产品中的LED数量；
 * 光通量、功率误差±10%；
 * 最大级联数量指的是，单端供电时的最大级联数量。

产品尺寸：


单位：mm[inch]






备注：使用时，必须接控制器方能点亮产品；如需详细尺寸，可向销售人员索要。 信号流向：规定从控制器向外流向。
关于公差，长度0.2mm[0.008inch]，宽度±0.2mm[0.008inch]，厚度±0.2mm[0.008inch]；

配光曲线：




备注：以上两图是BC6-S1,RGB三色全亮时测试所得，如需其他型号的数据与参数，请联系业务员索要。

有效平均照度：




可靠性测试表：


实验类别	实验项目	参考标准	测试条件	结果
环境测试	PTC测试	蓝景标准	TH=-40-60℃/2h循环一次(温度保持时间15分钟，升温、降温时间45分钟)	PASS
	冷热冲击测试	蓝景标准	TH=80℃/4h, TH=-40℃/4h持续循环通电点亮	PASS
	耐高温性能测试	蓝景标准	TH=80℃,持续通电点亮	PASS
	抗紫外光性能测试	蓝景标准	TH=60℃,UVB:280~315nm	PASS
	常温老化	蓝景标准	TH=25℃,持续点亮	PASS
	淋雨测试	蓝景标准	每天累计淋雨12h,每小时开关循环点亮	PASS
阻燃测试	阻燃测试	GB7000.1&IEC60695	针焰实验	PASS

包装示意：



① 将检查OK的产品和干燥剂摆放整齐；




② ok的产品和干燥剂装进防静电屏蔽袋中；




③ 将装好产品的防静电屏蔽袋封口，并在屏蔽袋外面贴上产品标签；




④ 将装袋后封好口的产品纵向并排装入纸箱，产品装箱数量参照生产任务单；



⑤ 用封口胶将外箱横向和纵向封好口；



⑥ 在封好口的外箱外面贴上产品标签；



⑦ 将外箱外加上纸护角后横向和纵向各打上两根打包带；

包装说明：


贸易类型	型号	产品尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	pcs/袋	袋/箱	净重(kg)	毛重(kg)
内/外贸	BC6-S1	78*78*7.3	390*390*325	10	10	14.85(1±10%)	16.25(1±10%)

上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，以上重量为预估重量具体以实物为准。

安装部分


一、安装数据

型 号	透光材料	灯箱深度 cm	表面照度 lux	均匀度	安装密度 PCS/m ²	间距(X*Y) ^① cm	功率密度 W/m ²	目视 效果
BC6-S1- -RGB	白色软膜	8	838-998	0.84	6*6	16*16	47	OK
		10	587-675	0.87	5*5	20*20	33	OK
		12	473-532	0.89	5*5	20*20	33	OK
		15	368-404	0.91	5*5	20*20	33	OK
		18	293-318	0.92	5*5	20*20	33	OK
		20	265-285	0.93	5*5	20*20	33	OK






备注：


- 1.模组与模组横向中心间距，标识符号X；
- 2.模组与模组纵向中心间距，标识符号Y；
- 3.若单点模组，点阵为正方形排列，即X=Y；
- 4.灯箱深度H>15cm,增多数量，以满足表面照度要求；
- 5.如需要其他数据，请找销售人员索要；
- 6.客户可定制线长；
- 7.上述数据适用于一般要求，如果有严格的要求，可增加数量提高密度，来满足实际要求。
- 8.模组按照中心旋转，不影响使用效果，见上图。




常见排布方案：




三、产品部件和所需工具示意图




螺丝 (M4)




LED电源



自备工具：斜口钳




连接端子




绝缘胶


四、安装步骤




① 对安装表面的杂物进行清洁，确保安装表面清洁干净。



② 把模组背面胶型纸剥落，把模组粘贴于灯箱底部



③ 预固定好产品后,确保产品平整,均匀地分布在灯箱里面



④ 打好螺丝,固定好产品,检查线路,确保无误,方可通电点亮

四、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电没供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
	4.未接控制器	正确连接控制器，并点亮产品
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	增大电源负荷量
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的 $\pm 5\%$ 以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品串联数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	确保产品工作电压误差在标准电压
	3.未按要求使用产品	确保按照产品说明使用产品

⚠ 警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰。
- 安装过程中，严禁带电作业。
- 严禁使用任何油剂化学溶剂。
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化24小时以上，再进行封闭。
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理。
- 如需加长产品供电电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积为0.75平方毫米）或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果。
- 供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确。
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用。
- 严禁超级联数或级联长度使用。
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致。
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

五、安装注意事项及其他：

- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。

六、声明及回收事宜

声明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以免产生危险。
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准。
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准。
- 本产品若有变更，恕不另行通知。

回收处理事宜：

- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理。

七、应用案例（略）

四川蓝景光电技术有限责任公司